

# J16

Tecnologia: 4G

## Comandos

Porta(s): 10024, 6023 ou 5023

### Configuração Inicial

**OBS:** O IMEI a ser cadastrado na plataforma muda de acordo com a porta!

**5023:** 868022032234812 (15 dígitos)

**10024:** 022032234812 (os últimos 12 dígitos)

### Comandos para a porta 10024 - Protocolo 808

**Comando 1:** SZ#PTL\_SEL=1CS (**Alterar o protocolo**)

**Comando 2:** SZCS#SERVIP=dns.mine.nu#SERVPORT=10024 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

**O IP/DNS e PORTA devem ser substituídos de acordo com o servidor**

**Comando 3:** RESET# (**Reinicia o Rastreador**)

Comando 4: GMT,W,0# (Configura o fuso horário do equipamento)

**Comando 5:** APN,lf.br,lf,lf# (**Comando APN - Exemplo de APN da Linksfild**)

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 6:** GPRSON,1# **(Ativar o GPRS)**

**Comando 7:** TIMER,30,7200# **(Tempo de atualização)**

**Comandos para a porta 5023 - Protocolo GT06**

**Comando 1:** SZCS#PTL\_SEL=2 **(Alterar o protocolo)**

**Comando 2:** SERVER,1,dns.mine.nu,6023,0# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

**O IP/DNS e PORTA devem ser substituídos de acordo com o servidor**

**Comando 3:** RESET# **(Reinicia o Rastreador)**

**Comando 4:** GMT,W,0# **(Configura o fuso horario do equipamento)**

**Comando 5:** APN,lf.br,lf,lf# **(Ex.: Apn da Linksfild)**

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 6:** GPRSON,1# **(Ativar o GPRS)**

**Comando 7:** TIMER,30,7200# **(Tempo de atualização)**