



CJ780

Tecnologia: 2G


Servidores

 SP: 49.12.92.6 - dns.mine.nu | Porta = 6013

 AL: 168.119.25.88 - ese.mine.nu | Porta = 6013

 SC: 167.235.35.219 - sc.mine.nu | Porta = 6013

 PI: 167.235.34.85 - dns.alfarastreamento.com | Porta = 6013

 SP Sorocaba: 65.21.232.27 - sastracker.mine.nu | Porta = 6013

 MA: 65.21.249.189 - telensat.mine.nu | Porta = 6013

Comandos

Porta(s): 6013

Configuração Inicial

Comando 1: begin123456 (**Comando para reset do equipamento para as configurações iniciais**)

Comando 2: time zone123456 0 (**Configuração do fuso horário**)

Comando: SZCS,123456,DOMAIN=dns.mine.nu 6013

O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor

Comando 4: apn123456 lf.br (**Comando de APN - Exemplo de APN da LinksField**)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 5: apnuser123456 lf (**Usuário APN**)

Comando 6: apnpasswd123456 lf (**Senha APN**)

Comando 7: gprs123456 (**Habilita transmissão GPRS**)

Comando 8: uploud123456 60 (**Tempo de transmissão - Define o tempo de transmissão em 120 segundos com ignição ligada e 120 segundos com ignição desligada**)