CJ780

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 6013

Configuração Inicial

Comando 1: begin123456 **(Comando para reset do equipamento para as configurações iniciais)**

Comando 2: time zone123456 0 **(Configuração do fuso horário)**

Comando: SZCS,123456,DOMAIN=dns.mine.nu 6013

> **O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

Comando 4: apn123456 lf.br **(Comando de APN - Exemplo de APN da LinksField)**

> **Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

Comando 5: apnuser123456 lf **(Usuário APN)**

Comando 6: apnpasswd123456 lf **(Senha APN)**

Comando 7: gprs123456 **(Habilita transmissão GPRS)**

Comando 8: uploud123456 60 **(Tempo de transmissão - Define o tempo de transmissão em 120 segundos com ignição ligada e 120 segundos com ignição desligada)**