

JT808

Tecnologia: 4G

Comandos

Porta(s): 10024, 6023 ou 5023

Configuração Inicial

OBS: O IMEI a ser cadastrado na plataforma muda de acordo com a porta!

5023: 868022032234812 (15 dígitos)

10024: 022032234812 (os últimos 12 dígitos)

Comandos para a porta 10024 - Protocolo 808

Comando 1: SZ#PTL_SEL=1CS (**Alterar o protocolo**)

Comando 2: SZCS#SERVIP=dns.mine.nu#SERVPORT=10024 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

O IP/DNS e PORTA devem ser substituídos de acordo com o servidor

Comando 3: RESET# (**Reinicia o Rastreador**)

Comando 4: GMT,W,0# (**Configura o fuso horario do equipamento**)

Comando 5: APN,lf.br,lf,lf# (**Comando APN - Exemplo de APN da Linksfild**)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 6: GPRSON,1# (Ativar o GPRS)

Comando 7: TIMER,30,7200# (Tempo de atualização)

Comandos para a porta 5023 - Protocolo GT06

Comando 1: SZCS#PTL_SEL=2 (Alterar o protocolo)

Comando 2: SERVER,1,dns.mine.nu,6023,0# (Comando para conexão do rastreador na plataforma)

O IP/DNS e PORTA devem ser substituídos de acordo com o servidor

Comando 3: RESET# (Reinicia o Rastreador)

Comando 4: GMT,W,0# (Configura o fuso horario do equipamento)

Comando 5: APN,lf.br,lf,lf# (Ex: Apn da Linksfield)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 6: GPRSON,1# (Ativar o GPRS)

Comando 7: TIMER,30,7200# (Tempo de atualização)