SKYPATROL

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 6021

Configuração Inicial

Comando 1: AT+CGDCONT=1,"IP","jw.claro.com.br (Comando de APN - Exemplo de APN da Claro)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: AT\$CGPCO=1,"claro,claro",0 (Usuário e senha APN)

Comando 3: AT\$TTSRVDST=1,1,"<49.12.92.6>",6021,2 (Comando para conexão do rastreador na plataforma)

O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor