

SVIAS 700

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 6168

Configuração Inicial

Comando 1: at+apn=78890700,1,jw.claro.com.br,claro,claro* **(Ex: Apn da Claro)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: at+ipg=78890700,1,dns.mine.nu,6168* **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

O IP/DNS e PORTA devem ser substituídos de acordo com o servidor!

Comando 3: AT+PSK=78890700,1* **(Reinicia o rastreador)**

Demais comandos

Comando: at+ntp=78890700,0,0* **(Seleciona o modelo de dados ASCII)**

Configura modo de envio de dados ao servidor

Comando: AT+TXT=78890700,1,0*

Comando: at+hmt=78890700,0*

Comando: at+alt=78890700,0*

Comando: at+equ=78890700,0,1*

Comando: AT+PRG=78890700,2,3,4*

Comando: AT+STP=78890700,100*

Comando: At+pck=78890700,1,0*

Tempo para reportar

Comando: AT+GPP=78890700,30,90,0,1,1*

Comando: at+tlm=78890700,1,0*

Dispara as conexões com os servidores TCP

Comando: at+str=78890700,1*

Comando: AT+PSK=78890700,1*

Comando: AT+POS=78890700*