

# TELTONIKA FMB920

Tecnologia: 2G

## Comandos

Porta(s): 6027

Configuração Inicial

**OBS: Obrigatório colocar dois espaços antes de todos os comandos!**

**Comando 1:** setparam 2004:dns.mine.nu;2005:6027;2006:0

**Comando 2:** setparam 2007:dns.mine.nu;2008:6027;2009:0

**(Comandos para conexão do rastreador na plataforma)**

**O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

**Comando 3:** setparam 2001:transmeet.br;2002:claro;2003:claro **(Comando de APN - Exemplo de APN da transmeet)**

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 4:** setparam 1000 3600 **(Tempo de transmissão parado)**

**Comando 5:** setparam 10050 60 **(Tempo de transmissão em movimento)**

---

## Demais comandos

**Comando:** `cpureset0` (**Reinicia o módulo**)