

# MAXTRACK MXT130

Tecnologia: 2G

## Comandos

Porta(s): 7087

### Configuração Inicial

**Comando 1:** 0000,connection lf.br if if (**Comando APN - Exemplo de APN da Linksfield**)

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 2:** 0000,address dns.mine.nu 7087 0 dns.mine.nu 7087 0 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

**O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor!**

**Comando 3:** 0000,ignoffstop 7200 (**Tempo de Transmissão chave desligada**)

**Comando 4:** 0000,ignon 30 (**Tempo de Transmissão chave ligada**)