R11

Tecnologia: 2G

Servidores

SP: 49.12.92.6 - dns.mine.nu | Porta = 1023

AL: 168.119.25.88 - ese.mine.nu | Porta = 1023

SC: 167.235.35.219 - sc.mine.nu | Porta = 1023

PI: 167.235.34.85 - dns.alfarastreamento.com | Porta = 1023

SP Sorocaba: 65.21.232.27 - sastracker.mine.nu | Porta = 1023

MA: 65.21.249.189 - telensat.mine.nu | Porta = 1023

Comandos

Porta(s): 1023

Configuração Inicial

Comando 1: GMT,W,0# **(Comando para configurar o fuso horário do equipamento)**

Comando 2: APN,APNNAME,APNUSERNAME,APNPASSWORD# **(Comando APN)**

> **Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

Comando 3: SERVER,1,dns.mine.nu,1023,0# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

> **O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

Comando 4: GPRSON,1# **(Ativar função GPRS)**

Comando 5: TIMER,60,3600# **(Tempo de comunicação)**