

# SINOTRACK ST901

Tecnologia: 2G

## Comandos

Porta(s): 6013

### Configuração Inicial

**Comando 1:** 8030000 transmeet.br claro claro (**Comando de APN - Exemplo de APN da transmeet**)

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 2:** 8040000 dns.mine.nu 6013 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

**O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

**Comando 3:** 8050000 30 (**Tempo de transmissão em movimento**)

**Comando 4:** 8090000 7200 (**Tempo de transmissão parado**)

**Comando 5:** 7100000 (**Habilitar transmissão via GPS**)

**Comando 6:** 8960000 W0 (**Configuração do fuso horário**)