VITANA 4100

Tecnologia: 4G

Comandos

Porta(s): 9001

Configuração Inicial

Comando 1: 0000,109,APN,USUARIO,SENHA **(Comando de APN)**

> **Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

Comando 2: 0000,100,1,ese.mine.nu,9001 **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

> **O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

Comando 3: 0000,102,10,600,60 **(Define tempo de transmissão)**