

TK06

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 6013

Configuração Inicial

Comando 1: APN123456 jw.claro.com.br claro claro (**Comando APN - Exemplo de APN da Jasper**)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: ADMINIP123456 dns.mine.nu 6013 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor!

Comando 3: TIMEZONE123456 0

Comando 4: ITV123456 30 7200 (**comando para configuração do tempo de transmissão. Ex.: Andando 30 em 30 seg. e parado 7200 seg.**)

Demais comandos

Comando: setimei123456 0000000000000000 (**Define IMEI que deseja para o dispositivo**)

Comando: BEGIN123456 (**Reinicia as configurações iniciais de fábrica**)

Comando: setimei123456 0000000000000000 (Define IMEI que deseja para o dispositivo)

Comando: BEGIN123456 (Reinicia as configurações iniciais de fábrica)